Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN MV-1000A

Spannungs- & Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige 12-1000 V AC / DC + Drehfeld-Anzeige & 30mA FI-Test



- 30 mA FI-Test für Fehlerstrom-Schutzschalter
- Drehfeldanzeige: grüne LED für Rechtsfeld und rote LED für Linksfeld
- Normgerechter zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze gemäß EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- **Kleinspannungen bis 24 V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 50 V: rote LEDs**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- **Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung
- **Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64**
- **TÜV GS geprüft**

Lieferumfang: Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Beleuchtete Spannungszahlen bleiben im dunklen Verteiler direkt ablesbar - nicht nur die zugehörigen LEDs.
- Die stabile Zweipunkt-Aufnahme hält die Prüfspitzen im passenden Steckdosenabstand und verhindert ein leichtes Ausreißen.
- Das Gerät bleibt senkrecht in der Steckdose; mit dem akustischen Signal kann eine Sicherung auch ohne zweite Person zugeordnet werden.

Technische Daten	PAN MV-1000A
Gleichspannung DC (V =)	12 – 24 – 50 – 120 - 230 – 400 – 690 – 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	12 – 24 – 50 – 120 - 230 – 400 – 690 – 1000 V
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 400 kΩ
Abmessungen Gerät	265 x 73 x 34 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	493 / 207 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V





PAN MV-1000A Video DE:

PAN MV-1000A Video EN: