# Kompaktowe multimetry cyfrowe True RMS

## PAN Pocketmeter-2

**Inteligentny multimetr kieszonkowy True RMS CAT III 600 V z automatycznym wyborem funkcji i bezdotykową detekcją napięcia**

- Wskaźnik polaryzacji przy napięciu stałym
- **2-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- Data Hold
- **Kolorowy wyświetlacz LCD bis 3999**
- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem 16 mm**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Automatyczny wybór zakresu
- Test diod
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

**Zakres dostawy:** Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi




### Zalety zastosowania w skrócie:

- Oferuje więcej możliwości pomiarowych niż prosty multimetr automatyczny, a dzięki automatycznemu rozpoznawaniu standardowych pomiarów nadal jest łatwy w obsłudze.
- Kolorowy wyświetlacz szybko pokazuje aktywną funkcję pomiarową; pasek analogowy uwidacznia zmiany.
- Jest wystarczająco kompaktowy do torby narzędziowej i mobilnego serwisu, a jednocześnie nadaje się do profesjonalnych instalacji budynkowych.

| Specyfikacja techniczna | PAN Pocketmeter-2 |
|---|---|
| Napięcie stałe DC (V=) | 0,1 mV - 600 V |
| Napięcie przemienne AC (V ~) | 1 mV - 600 V |
| Rezystancja (Ω) | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Akustyczny tester ciągłości •))) | < 50 Ω |
| Częstotliwość (Hz) | 0,001 Hz - 4 MHz |
| Pojemność (F) | 1 pF - 4 mF |
| Masa (brutto / netto) | 246 / 140 g |
| Wymiary urządzenia | 130 x 70 x 23 mm |
| Wymagana bateria/wymagane baterie: | 2x 1,5 V AAA |
| Kategoria pomiarowa (CAT) | CAT III 600 V |
| Dokładność (%) | 0,5 % - 4,0 % |





**PAN Pocketmeter-2** Video DE:

**PAN Pocketmeter-2** Video EN: