AC/DC-Stromzangen

PAN 100AD+

Intelligente Stromzange 100 A AC/DC CAT III 600 V mit automatischer Funktionswahl und kontaktloser Spannungsprüfung

- Digitalanzeige 13 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **1-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Automatische Bereichswahl
- Data-Hold
- **Auflösung 1 mA**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Misst zusätzlich Gleichstrom an Batterien, Fahrzeugtechnik, Ladeanlagen und Photovoltaiksystemen.
- Das kompakte Gehäuse passt auch zwischen dicht verlegte Leitungen in kleinen Verteilern und Geräten.
- Die 1-mA-Auflösung macht kleine Stromänderungen sichtbar, ohne die Leitung aufzutrennen.

Technische Daten	PAN 100AD+
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	1 mA - 100 A
Wechselstrom AC (A ~)	1 mA - 100 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 6 kΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	40 Hz - 1 kHz
Zangenöffnung ⌀	12 mm
Abmessungen Gerät	159 x 60 x 29 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	322 / 111 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V
Genauigkeit (%)	0,5 % - 2,5 %





PAN 100AD+ Video DE:

PAN 100AD+ Video EN: