Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN MV-1000AD PROFI

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige 6–1000 V AC/DC, TÜV-GS geprüft, Drehfeldanzeige und 30 mA FI-Test



- Widerstandsmessung von 1 Ω bis 1999 Ω
- 30 mA FI-Test für Fehlerstrom-Schutzschalter
- Drehfeldanzeige: grüne LED für Rechtsfeld und rote LED für Linksfeld
- Normgerechter zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze gemäß EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- **Kleinspannungen bis 24 V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 50 V: rote LEDs**
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- **Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung
- **Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64**
- **TÜV GS geprüft**

Lieferumfang: Tasche, Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Das Digitaldisplay zeigt zusätzlich zur Spannungsstufe einen konkreten Messwert und arbeitet bereits ab 6 V.
- Data-Hold speichert den Wert, wenn das Display an der Messstelle nicht direkt eingesehen werden kann.
- Spannungs-, Durchgangs- und einfache Widerstandsprüfungen werden mit einem Gerät abgedeckt.

Technische Daten	PAN MV-1000AD
Gleichspannung DC (V =)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Widerstand (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 400 kΩ
Abmessungen Gerät	260 x 74 x 34 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	432 / 263 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Genauigkeit (%)	3,0 % - 5,0 %





PAN MV-1000AD Video DE:

PAN MV-1000AD Video EN: