Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN SolarCheck 1500V

PROFI

PV-Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-/LCD-Anzeige, 0,5–1000 V AC und 1500 V DC, Drehfeldanzeige, Vibrationsalarm und 30 mA FI-Test



- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- LED-Taschenlampe
- Data-Hold
- Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Autom. Abschaltung
- Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64
- Kleinspannungen bis 24 V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 50 V: rote LEDs
- Widerstandsmessung von 1 Ω bis 1999 Ω
- Diodentest
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **3-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- Drehfeldanzeige: grüne LED für Rechtsfeld und rote LED für Linksfeld
- 30 mA FI-Test für Fehlerstrom-Schutzschalter
- Normgerechter zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze gemäß EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Lieferumfang: Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Vertraute Bedienung wie bei einem zweipoligen Spannungsprüfer, aber für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC.
- Deckt PV-Anlagen und klassische Gebäudeinstallationen mit einem Gerät ab.
- Vibrations-, Licht- und Tonsignal geben auch bei starkem Sonnenlicht

Technische Daten	PAN SolarCheck 1500V
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 1500 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Widerstand (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 500 kΩ
Frequenz (Hz)	1 Hz - 950 Hz
Abmessungen Gerät	260 x 75 x 34 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	320 / 240 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Genauigkeit (%)	3 % - 5 %



PAN SolarCheck 1500V Video DE:

PAN SolarCheck 1500V Video EN: